

CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR LES VÉHICULES AVEC LA FONCTION START/STOP

Le chargeur de batterie CTEK START/STOP a été spécifiquement conçu pour assurer facilement et en toute sécurité, le chargement et l'entretien des batteries des véhicules Stop and Start.

CHARGEMENT STOP AND START RAPIDE

La technologie Stop and Start est fantastique pour l'environnement, mais elle sollicite fortement votre batterie, et plus particulièrement sur les voitures anciennes. En conservant votre batterie entièrement chargée, vous tirerez le meilleur parti de la technologie Stop and Start - économies de carburant et réduction des émissions de CO2. Si vous n'effectuez que des petits trajets, utilisez le chargeur CT5 START/STOP une fois par mois pour maintenir la batterie au mieux de ses performances. Et si vous partez en vacances, branchez tout simplement le chargeur à la batterie pour être certain que votre véhicule sera prêt à démarrer à votre retour.

PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

Le chargeur CT5 START/STOP est pratique et simple à utiliser, avec un affichage facile à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

- Optimisé pour les véhicules équipés de la technologie Start and Stop, par ex. de batteries AGM et EFB
- Pas de boutons - chargement entièrement automatique
- Simple à utiliser avec un écran facile à comprendre
- Protégé contre les inversions de polarité
- Pas d'étincelles
- 5 ans de garantie

CT5 START/STOP



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A
SORTIE	14.55 V, 3.8 A
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	14-130 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COURANT DE FUITE*	Moins de 1.5 Ah/mois
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Compensation de tension de charge intégrée en fonction de la température ambiante.
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
GARANTIE	5 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK