



MXTS 40

STRUMENTO PER BATTERIA ALL-IN-ONE DA 12 V E 24 V PER OFFICINE PROFESSIONALI

MXTS 40 è uno strumento essenziale con alimentazione da 12 V e da 24 V ideato per le officine. Facile da usare, resistente e sicuro per procedure rapide e accurate di diagnostica, riparazione e riprogrammazione.

ALIMENTAZIONE A DOPPIA TENSIONE

MXTS 40 dispone di un alimentatore a doppia tensione selezionabile, con impostazioni di tensione di uscita incrementali in fasi di 0,4 V (impostazione 12 V) o 0,8 V (impostazione 24 V).

Le sue impostazioni di tensione costanti e accurate consentono di eseguire complesse procedure di diagnostica, riparazione e riprogrammazione in modo rapido e sicuro senza timore di arrecare danni ai delicati componenti elettronici del veicolo.

MXTS 40 dispone di una compensazione automatica del carico parallelo che assicura che la tensione e l'ampereaggio dell'alimentazione siano sempre costanti e corretti, anche se la batteria ha un ulteriore carico posto su di essa.

Abbinato alla ricarica rapida e completamente automatica in 8 fasi e al controllo della temperatura per tutte le condizioni meteorologiche, MXTS 40 è lo strumento all-in-one per il supporto, la ricarica e la manutenzione della sbatteria da 12 V e 24 V per le officine.

PERCHÉ IL SUPPORTO ALLA BATTERIA DI CTEK?

Il supporto alla batteria è uno strumento essenziale per tutte le operazioni di diagnostica, manutenzione e riparazione nelle officine moderne. I prodotti CTEK professionali per il supporto alle batterie da 12 V e 24 V offrono potenti programmi di alimentazione, ricarica e manutenzione in unità versatili e altamente efficienti che vi aiuteranno a risparmiare tempo e denaro preziosi.

- Supporto alla batteria fino a 40 A (12 V) e 20 A (24 V)
- Alimentazione con uscita selezionabile in fasi di 0,4 V (12 V) o 0,8 V (24 V)
- Ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
- Programmi dedicati per batterie normali, AGM e Ca/Ca
- Programma "BOOST" per ricondizionare batterie al piombo-acido molto scariche
- Tipo di caricabatteria: ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
- Tipo di batteria: normali da 12 V e 24 V, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Tensione di avviamento bassa da 2 V per la ricarica
- Compensazione automatica del carico parallelo
- Oscillazione estremamente bassa
- Compensazione automatica della temperatura
- Grado di protezione: IP20
- Garanzia: 2 anni
- Accessori: kit di montaggio opzionali TROLLEY PRO e WALL HANGER PRO, cavo CC da 5 metri

MXTS 40**DATI TECNICI**

INGRESSO	220-240 V CA, 50-60 Hz, 3,0 A
ALIMENTAZIONE	Max 40A/20A; Uscita selezionabile in fasi di 0,4 V, da 13,6 V a 14,8 V (impostazione 12 V) e in fasi di 0,8 V, da 27,2 V a 29,6 V (impostazione 24 V).
TENSIONE DI CARICA	12V: 14,4 V/14,7 V/15,8 V 24 V: 28,8 V/29,4 V/31,6 V
TIPO DI CARICABATTERIA	ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
TIPI DI BATTERIA	al piombo-acido da 12 V/24 V: wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop) e Gel.
CAPACITÀ BATTERIA	12 V: 20-1200 Ah 24 V: 10-600 Ah
TENSIONE INIZIALE	la tensione iniziale di ricarica può partire da 2V
COMPENSAZIONE DEL CARICO PARALLELO	Automatico
OSCILLAZIONE**	Meno del 4%
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20° C a +50° C (da -4° F a +122° F)
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	Funzioni di compensazione della temperatura e ricondizionamento della batteria.
DISPLAY LCD	Display multilingue di semplice lettura
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
ASSORBIMENTO CORRENTE DI RITORNO*	Minore di 1 Ah/mese
DIMENSIONI (LXPXA)	254 x 160 x 76 mm
LUNGHEZZA CAVI DI RETE	2,5 m (cavo CA) - rimovibile
LUNGHEZZA CAVI PER LA RICARICA	2,5 m, 6 mm ² (cavo CC) - rimovibile
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	1,3 kg
PESO LORDO (UNITÀ NELLA CONFEZIONE)	?
GARANZIA	2 anni

*) La corrente di ritorno è la corrente che scarica la batteria se il caricabatterie non è collegato alla rete elettrica. I caricabatterie CTEK hanno una corrente di ritorno molto bassa.

**) La qualità della tensione di carica e della corrente di carica è molto importante. Un'oscillazione di corrente elevata riscalda la batteria, il che ha un effetto di invecchiamento sull'elettrodo positivo. Un'oscillazione di corrente elevata potrebbe danneggiare altre apparecchiature collegate alla batteria. I caricabatterie CTEK producono tensione e corrente molto sicure con un livello di oscillazione basso.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità.

CTEK distribuisce i propri carica-batterie in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è fornitore di primo impianto o di aftermarket di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web

WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE