

CS FREE

CARICAB. 4 IN 1, MANTENITORE, ADAPTIVE BOOSTER, POWER BANK



Il premiato CS FREE è il primo caricabatteria al mondo 4 in 1 portatile, mantenitore, Adaptive Booster e power bank.

Carica e mantieni qualsiasi batteria al piombo acido o al litio da 12 V (LiFePO4) ovunque, utilizzando una presa di corrente, l'energia solare o una batteria tampone. E se la tua batteria è completamente scarica, la rivoluzionaria tecnologia Adaptive Boost di CS FREE troverà il modo più sicuro e veloce per farti ripartire in 15 minuti.

RICARICA A CASA O IN ASSENZA DI RETE

Quattro prodotti all'avanguardia in 1 unità portatile

- **Caricabatteria:** usalo come caricabatterie portatile per ricaricare la batteria, collegalo a una presa di corrente o, in assenza di rete, collegalo a un kit di pannelli solari o a una batteria da 12 V per una completa libertà di ricarica ovunque tu vada.
- **Mantenitore intelligente:** mantiene la batteria in condizioni ottimali a casa o in assenza di rete elettrica.
- **Adaptive Boost:** trova il modo più sicuro per alimentare la batteria scarica e farti partire in 15 minuti.
- **Power bank hi-tech:** ricarica i tuoi portatili, smartphone, tablet e fotocamere ogni volta che lo necessitano.

CS FREE ti dà la libertà di caricare e mantenere qualsiasi batteria da 12V al piombo acido o al litio ovunque tu sia, anche quando una presa di corrente non è minimamente a portata di mano.

- 4 prodotti multifunzionali in 1 caricabatterie portatile, mantenitore, adaptive booster e power bank
- Funziona con tutti i tipi di batterie da 12V al piombo acido e al litio
- In caso di batteria completamente scarica ti fa ripartire in sicurezza in 15 minuti
- Adatto per essere usato su auto, veicoli per il tempo libero, furgoni, barche, moto, moto d'acqua e molto altro!
- Può essere alimentato da una batteria di servizio o un pannello solare per una ricarica completa in assenza di rete.
- Non dimenticare che può essere collegato anche a una presa di corrente!
- Ricarica mentre sei in movimento con la presa per accessori da 12 V
- Può essere lasciato collegato in modo sicuro alla rete elettrica, alla batteria di servizio o al pannello solare per una ricarica di manutenzione intelligente
- Uscite USB-C e USB-A per la ricarica di dispositivi tecnologici come computer portatili, smartphone e tablet
- Facile da usare ed estremamente semplice da capire
- Nessun programma da selezionare: è sufficiente accenderlo e connetterlo, CS FREE farà il resto
- La funzione di conto alla rovescia indica il tempo che rimane affinché la batteria sia completamente carica
- 2 anni di garanzia completa

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

**DATI TECNICI**

INGRESSO	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
USCITA	12 V, 20 A/240 W max
TENSIONE MINIMA DI AVVIO	3.0 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE AMBIENTE	Da -20 °C a +45 °C (-4 °F a +113 °F)
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido, Ioni di litio
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	10-130 Ah
GRADO DI PROTEZIONE	IP54
GARANZIA	2 anni
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	1.4 kg
DIMENSIONI (LU X LA X A)	248 x 98 x 78 mm
OUTPUT USB-A	5 VDC, 2.4 ADC/12 W max
OUTPUT USB-C	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

ADATTATORE DI RETE

INGRESSO	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 60 W max
USCITA	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
LUNGHEZZA CAVO	1 m
TIPO DI CAVO	USB-C

BATTERIA INTERNA

CAPACITÀ	66 Wh
CHIMICA CELLA	Polimero agli ioni di litio
TIPO DI CELLA	Celle a sacchetto
TEMPERATURA DI SCARICA	Da -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
TEMPERATURA DI CARICA	Da 0 °C a +45 °C (32 °F a 113 °F)
DURATA DELLA CARICA	1 anno
CAPACITÀ RESIDUA	300 cicli, 80%

PARTIRE SUBITO IN SICUREZZA

Il CS FREE è un Adaptive Booster che ti consentirà di ricaricare una batteria completamente scarica entro 15 minuti. Analizza automaticamente lo stato della batteria ed elabora il modo più sicuro per fornirle energia sufficiente ad avviare il veicolo in modo sicuro.

A differenza della maggior parte dei booster o degli avviatori di emergenza, il CS FREE è sensibile allo stato della batteria e le fornisce solo la carica di cui ha bisogno per consentirti di rimetterti in viaggio; pertanto è assolutamente sicuro per la tua batteria e per i delicati componenti elettronici del tuo veicolo.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità.

I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM