

# OVERVÅGER, OPLADER OG STØTTER KØRETØJSBATTERIER

Sørg for, at batterierne i jeres showroom er i optimal stand så du kan koncentrere dig om kunderne, vel vidende at alt fungerer perfekt under demoer og overdragelser.

## DEN ULTIMATIVE SHOWROOMOplevelse

PRO25 CIC fra CTEK er en brugervenlig, fuldautomatisk oplader, vedligeholdelsesenshed og 12 V-strømforsyning, der endda viser dig batteriniveaue. Den er udstyret med et kraftigt 3 m PRO INDICATOR CLAMP-kabel med røde, gule og grønne LED'er, så du kan se, om et blybatteri skal oplades.

Fastgør den på batteripolerne, før den gennem motorrummet og under køretøjet, hvor du kan se den. LED'erne med trafiklysfarver dig, om batteriet er fuldt opladet. Hvis det skal oplades, skal du blot tilslutte PRO25 CIC til indikatorkablet og lade den gøre sit arbejde.

PRO25 CIC er også en stabil 12 V-strømforsyning, så den kan støtte batteriet, når det er nødvendigt. Den sikre og brugervenlige PRO25 CIC er den komplette batteristøtteløsning til det professionelle showroom.

## PRO INDICATOR CLAMPS

Fastgør klemmerne til køretøjets batteri, før indikatorkablet gennem motorrummet, og placer det på gulvet foran køretøjet. Hvis batteriet skal oplades, skal du blot tilslutte PRO25 CIC-opladeren til indikatorkablet.

LED-indikatorlamperne fortæller dig, hvornår du skal oplade.

- GRØN – spænding over 12,7 V. OK! Opladning er ikke nødvendig.
- GUL – spænding mellem 12,4 og 12,7 V.
- RØD – spænding under 12,4 V. Det er tid til at lade batteriet op.
- Indikator kun egnet til blybatterier.

\*) 12 V lithiumbatterier (LiFePO<sub>4</sub>, Li-Fe, Li-iron, LFP)

- Sørg for, at køretøjerne i showroomet altid kan starte.
- Demonstrer elektronikken i køretøjerne med ro i sindet.
- Øg effektiviteten i showroomet.
- Beskyt brandets og forhandlerens omdømme før, under og efter salget.
- Brugervenlig, fuldautomatisk 8-trins oplader og strømforsyning med 25 A.
- Kan oplade alle typer 12 V-batterier, herunder lithium\*.
- 3 m PRO INDICATOR CLAMP-kabel til at vise batteriniveaue.
- Kraftigt 1 m opladerkabel (DC) og 1,9 m strømforsyningskabel (AC).
- Renoveringsprogram til gendannelse af kraftigt afladene blybatterier.
- Automatisk parallelbelastningskompensation.
- Udstyret med CTEK BUMPER 300 i silikonegummi for ekstra beskyttelse og greb på glatte overflader.
- Velegnet til trolley- eller vægmontering ved brug af CTEK-tilbehør.
- Sikkerhedsfunktioner: sikret mod kortslutning, gnistfri, beskyttet mod omvendt polaritet.
- Robust design med vandtæt klasse IP44.

## PRO25 CIC



### TEKNISK DATA

INDGANGSEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
UDGANGSEFFEKT	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, bly-syre batterityper. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO <sub>4</sub> .
STARTSPÆNDING	2.0 V
TILBAGEFØRINGSSTRØM*	Mindre end 1 Ah/måned
RIPPLE**	Mindre end 4 %
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C to +50 °C
BATTERIKEMI	Blybatteri, Lithium-ion
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPACITET	40-500Ah, bly-syre batterityper. 30-450Ah, LiFePO <sub>4</sub> .
BESKYTTELSESGRAD	IP44
KØLING	Blæser
LADEKABELLÆNGDE	4 m med den medfølgende PRO INDICATOR CLAMP***
LÆNGDE PÅ STRØMKABEL (INDGANGSKABEL)	1.9 m
TEMPERATURKOMPENSATION	No
DIMENSIONS (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
GARANTI	2 år

\*) Tilbageførsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageførsstrøm.

\*\*) Kvalitet af opladningsspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. En høj ripple ophæder batteriet, der slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet til batteriet. CTEK-batteriopladerne producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple.

\*\*\*) PRO INDICATOR CLAMP-kabel til at vise batteristatus for blybatterier. PRO25 CIC-opladeren har en lithium-tilstand, og PRO INDICATOR CLAMP-kablet kan bruges uden problemer i denne tilstand, men indikatoren oplyser ikke korrekte data, når den er tilsluttet et lithium-batteri.

### INKLUDERET I PAKKEN

- PRO25 CIC
- PRO INDICATOR CLAMP
- BUMPER 300
- Brugervejledning

### KVALITETSGARANTI MED CTEK

CTEK-kundesupport er klar til at besvare alle spørgsmål vedrørende opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle CTEKs produkter og løsninger.

CTEK leverer opladere til flere end 70 lande verden over. Derudover er CTEK OEM-leverandør til flere af verdens førende bil- og motorcykelproducenter.

Yderligere oplysninger findes på [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

**CTEK** | MAXIMIZING  
BATTERY  
PERFORMANCE