

# ADAPTIV BOOSTER (ALTERNATIV TILL STARTRHJÄLP), BATTERILADDARE OCH UNDERHÅLLSLADDARE

Adaptiv Booster för att starta upp urladdade batterier och Portabel Batteriladdare för att ladda ditt fordonsbatteri var du än befinner dig. Säg adjö till startkablar! CS FREE startar upp ditt urladdade batteri på ett säkert sätt inom några minuter, utan risk för att batteriet eller fordons elektronik skadas. Långt ifrån ett eluttag? Ladda och underhåll ett 12 V blysyra- eller litiumbatteri (LiFePO4) var som helst med sol- eller servicebatteriström med hjälp av CS FREE:s separata tillbehör.

## REDO ATT STARTA, VAR DU ÄN ÄR

CS FREE är den ultimata allt-i-ett-lösningen för att snabbt starta upp urladdade batterier och hålla dina fordonsbatterier i toppskick var du än befinner dig.

Säg adjö till startkablar! Med sin Adaptive Boost-teknik startar CS FREE upp ditt urladdade batteri snabbt och säkert, utan risk för att batteriet eller fordons elektronik skadas

Långt ifrån ett eluttag? CS FREE håller ditt batteri i optimalt skick var du än befinner dig, genom att ge dig friheten att ladda och underhålla alla 12V bly-syra- eller litiumbatterier (LiFePO4) med hjälp av en solpanel eller ett separat servicebatteri.

Behöver du ström till dina elektroniska enheter? CS FREE fungerar även som en högteknologisk powerbank, så att du kan ladda dina USB-enheter när de behöver det och se till att du alltid är uppkopplad när du är på språng.

- Allt-i-ett-lösning för att snabbt ladda upp urladdade batterier och hålla fordonsbatterier i toppskick.
- Ersätter starthjälp och boosters med Adaptive Boost - det säkraste sättet att återuppliva ett urladdat batteri.
- Anslut till en strömkälla och förvandla CS FREE till en smart batteriladdare på 5A.
- Ladda och underhåll ett 12V bly-syra- eller litiumbatteri via nätström, solpanel eller separat servicebatteri.
- Användarvänlig, med enkel manövrering och tydliga, lättlästa displayer.
- Du behöver inte välja läge - anslut bara och CS FREE sköter resten.
- Nedräkningsfunktionen visar när du har tillräckligt med ström för att starta fordonet och hur lång tid det är kvar tills batteriet är fulladdat.
- När du laddar upp det interna batteriet förblir det fulladdat i upp till ett år och är alltid redo när du behöver det.
- Utrustad med USB-C- och USB-A-portar för laddning av enheter som bärbara datorer, telefoner och surfplattor.
- Modern design i ett robust och tåligt hölje.
- Levereras med 2 års "peace of mind"-garanti.

CS FREE



#### TEKNISK DATA

INEFFEKT	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
UTEFFEKT	12 V, 20 A/240 W max
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPACITET	10-130 Ah
STARTSPÄNNING	3.0 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
OMGIVNINGSTEMPERATUR VID FÖRVARING	-20 °C till +45 °C (-4 °F till +113 °F)
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP54
MÅTT (L X B X H)	248 x 98 x 78 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	1.4 kg
USB A-PORT	5 VDC, 2, 4 ADC/12 W max
USB C-PORT	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max
GARANTI	2 år

#### NÄTADAPTER

INEFFEKT	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 60 W max
UTEFFEKT	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
KABELTYP	USB-C
KABELLÄNGD	1 m

#### INBYGGT BATTERI

KAPACITET	66 Wh
CELLKEMI	Polymer litiumjon
CELLTYP	Pouchcell
URLADDNINGSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
LADDNINGSTEMPERATUR	0 °C till +45 °C (32 °F till +113 °F)
LAGRINGSTID	1 år
LIVSLÄNGD	300 cykler, 80 %

#### GER EN SÄKER START

CS FREE är en adaptiv booster som hjälper dig att komma igång med ett urladdat batteri inom 15 minuter. Den analyserar automatiskt batteriets tillstånd och räknar ut det säkraste sättet att ge det tillräckligt med kraft för att starta fordonet på ett säkert sätt.

Till skillnad från de flesta boosters eller jump starters är CS FREE känslig för batteriets tillstånd och ger bara den laddning som behövs för att du ska komma igång - så det är helt säkert för ditt batteri och din känsliga fordonslektronik.

#### GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

**CTEK**