

# ADAPTIV BOOSTER (ALTERNATIV TIL JUMPSTARTER), BATTERI- OG VEDLIGEHOULDESESLADER

Adaptiv booster til at oplade flade batterier og transportabel batterilader til at oplade køretøjets batteri, uanset hvor du er. Sig farvel til startkabler! CS FREE oplader dit flade batteri sikkert på få minutter uden risiko for at beskadige batteriet eller køretøjets elektronik. Skal du væk fra offentlige forsyninger? Oplad og vedligehold ethvert 12 V bly- eller litumbatteri (LiFePO4) hvor som helst med strøm fra solcellepanel eller servicebatteri ved hjælp af CS FREE's valgfrie tilbehør.

## STRØM TO-GO - OVERALT

CS FREE er den ultimative alt-i-en-løsning til hurtigt at få strøm på flade batterier og holde dine batterier i topform, uanset hvor du er.

Sig farvel til startkabler! Med sin Adaptive Boost-teknologi oplader CS FREE hurtigt og sikkert dit flade batteri uden risiko for at beskadige batteriet eller køretøjets elektronik.

Skal du væk fra offentlige forsyninger? CS FREE holder dit batteri i optimal stand, uanset hvor du er, ved at give dig friheden til at oplade og vedligeholde ethvert 12 V bly- eller litumbatteri (LiFePO4), mens du bruger et solpanel eller et separat servicebatteri.

Har du brug for strøm til dine elektroniske enheder? CS FREE fungerer også som en højteknologisk powerbank, så du kan oplade dine USB-enheder, når de har brug for det, og sikre, at du altid er forbundet, når du er på farten.

- Alt-i-en-løsning til at oplade flade batterier og holde dine batterier i topform.
- Erstatte startkabler med adaptiv boost - en sikker og nem måde at genoplade dit flade batteri på.
- Oplad din CS FREE via stikkontakten ved hjælp af den medfølgende USB-C-strømadapter eller via solenergi, et separat forbrugsbatteri eller køretøjets cigaretstik ved hjælp af valgfrit USB-C CTEK-tilbehør. CS FREE er ikke kompatibel med CTEK CONNECT- eller INDICATOR-tilbehør.
- Oplad og vedligehold ethvert 12 V blysyre- eller litumbatteri (LiFePO4) til køretøjer via solpanel eller separat servicebatteri.
- Brugervenlig, med enkel betjening og tydelige, letlæselige displays.
- Du behøver ikke at vælge tilstand - du skal bare tilslutte, så klarer CS FREE resten.
- Nedtællingsfunktionen viser dig, hvornår du har strøm nok til at starte køretøjet og hvor lang tid der er tilbage, før batteriet er fuldt opladet.
- Udstyret med USB-C- og USB-A-udgange til opladning af enheder som bærbare computere, smartphones og tablets.
- Den har et nyt, moderne design i et robust og holdbart hus.
- Leveres med 2 års "trygheds"-garanti.

CS FREE



#### TEKNISK DATA

INDGANGSEFFEKT	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W maks
UDGANGSEFFEKT	12 V, 20 A/240 W maks
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPACITET	10-130 Ah
STARTSPÆNDING	3.0 V
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
OMGIVENDE TEMPERATUR VED OPBEVARING	-20 °C til +45 °C (-4 °F til +113 °F)
BATTERIKEMI	Blybatteri, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP54
DIMENSIONS (L X B X H)	248 x 98 x 78 mm
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	1.4 kg
USB-A-UDGANG	5 VDC, 2, 4 ADC/12 W maks
USB-C-UDGANG	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W maks
GARANTI	2 år

#### NETADAPTER

INDGANGSEFFEKT	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 60 W maks
UDGANGSEFFEKT	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W maks
KABELTYPE NETADAPTER	USB-C
KABELLÆNGDE NETADAPTER	1 m

#### INDVENDIGT BATTERI

KAPACITET	66 Wh
CELLEKEMI	Polymer litium-ion
CELLETYPER	Posecelle
AFLADNINGSTEMPERATUR	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
OPLADNINGSTEMPERATUR	0 °C til +45 °C (32 °F til +113 °F)
HOLDBARHED	1 år
LEVETID	300 cykluser, 80 %

#### GIVER EN SIKKER START

CS FREE er en Adaptive Booster, der får dig i gang fra et dødt batteri inden for 15 minutter. Den analyserer automatisk batteriets tilstand og finder den sikreste måde at levere nok strøm til det, så køretøjet kan starte på en sikker måde.

I modsætning til de fleste boostere eller jumpstartere er CS FREE følsom over for batteriets tilstand og giver det kun den opladning, det har brug for til at komme i gang – så det er fuldstændig sikkert for dit batteri og dit køretøjs følsomme elektronik.

#### MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger på [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

*Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.*

**CTEK**