

CS FREE

# MULTIFUNKSJONELL BÆRBAR LADER OG LITEN VEDLIKEHOLDER MED ADAPTIVE BOOST TEKNOLOGI

**CTEK's CS FREE** er verdens første multifunksjonelle batterilader og smarte vedlikeholder med Adaptive Boost teknologi.

Du kan lade og vedlikeholde ethvert 12V blysyre eller lithium batteri hvor som helst hvor det er hovednett, solkraft eller gratis batteristrøm. Og hvis batteriet ditt er flatt, vil CS FREE's revolusjonerende Adaptive Boost teknologi finne den sikreste og raskeste oppladningsmåten for å få deg og batteriet ditt på veien igjen, innen 15 minutter.

## **BÆRBAR LADING HVORENN DU ER**

CS FREE gir deg friheten til å lade og vedlikeholde ethvert 12V blysyre eller lithium batteri uansett hvor du er, selv om du ikke er i nærheten av et strømuttak.

Bruk den som en bærbar lader for å fullade batteriet ditt med hovedstrøm, eller koble den opp til et solpanelsett eller 12V batteri for komplett ladefrihet uansett hvor du er.

CS FREE kommer også med vår revolusjonerende Adaptive Boost teknologi i tilfelle kjøretøyet ditt ikke vil starte; du kan enkelt koble den opp og så vil CS FREE automatisk analysere batteristatus. Så finner den den sikreste og raskeste måten å gi batteriet strøm på for at kjøretøyet ditt skal kunne starte innen 15 minutter.

I motsetning til de fleste boostere, er CS FREE følsom og trygg, så den unngår å skade kjøretøyet elektronikk ved bare å gi den akkurat så mye lading som den trenger for å få deg på veien.

CS FREE er også en smart vedlikeholder og high-tech strømbank som holder batteriet og elektronikken ved like, så man alltid er klar til start.

- Fire banebrytende produkter i en bærbar enhet – Adaptive Booster, batterilader, smart vedlikeholder og high-tech strømbank..
- Multifunksjonell bærbar lader og vedlikeholder du kan ta med deg hvor som helst uten å være avhengig av et strømuttak
- Kan kobles til hovedstrømnett, solpanelsett eller 12V batteri for fullstendig ladefrihet
- Adaptive Boost finner ut av den tryggeste måten å lade opp et flatt batteri og få kjøretøyet i gang på 15 minutter
- Smart vedlikeholder og high-tech strømbank som holder batteriet og teknologien din i toppform
- 2 års garanti for ro i sinnet

CS FREE



#### TEKNISKE DATA

INN	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
UT	12 V, 20 A/240 W max
STARTSPENNING	3.0 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
OPPBEVARINGSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +45 °C (-4 °F til +113 °F)
BATTERIKJEMI	Blysyre, Lithium-ion
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPASITET	10-130 Ah
BESKYTTELSESGRAD	IP54
GARANTI	2 år
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1.4 kg
DIMENSJON (L X B X H)	248 x 98 x 78 mm
USB-A UTTAK	5 VDC, 2.4 ADC/12 W max
USB-C UTTAK	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

#### STRØMADAPTER

INN	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz-60 Hz, 60 W max
UT	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
KABELLENGDE	1 m
KABELTYPE	USB-C

#### INTERNT BATTERI

KAPASITET	66 Wh
CELLEKJEMI	Polymer Lithium-Ion
CELLETYPE	Posecelle
UTLADNINGSTEMPERATUR	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
LADETEMPERATUR	0 °C til +45 °C (32 °F til +113 °F)
HOLDBARHET	1 år
LEVETID	300 sykluser, 80%

#### GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK.

CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykelprodusenter.

For mer informasjon, besøk [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)